Pulsador de pared eléctrico VELUX KLI 310



3 Años Garantía

Accione cómodamente sus productos eléctricos o solares VELUX con el pulsador de pared para uso universal KLI 310. El interruptor viene con un diseño neutro y acciona cualquier tipo de motores eléctricos, persianas interiores, toldos y persianas VELUX. Ofrece un cómodo accionamiento con funcionalidad de apertura/detención/cierre y permite agrupar varios productos del mismo tipo en un solo pulsador.

- Controla cualquiera de tus productos VELUX solares o eléctricos con el pulsador de pared universal.
- Acciona de manera rápida y práctica hasta 200 productos eléctricos o solares VELUX del mismo tipo a la vez.
- Coloca el pulsador de pared inalámbrico en cualquier lugar de la estancia con el práctico soporte de pared.

Creation date 19-05-2025 05:11:27 Electrical products K-- Technical info version es-ES - Approved

Technical information

Pulsador de pared eléctrico VELUX KLI 310	**Material y color**	Plástico ABS blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del tamaño y peso	Producto incluido el embalaje: 235 x 153 x 48 mm, (ancho x alto x fondo). Peso: 0,224 kg Pulsador de pared: 82 x 82 x 17 mm, (ancho x alto x fondo). Peso: 0,125 kg
	Instalación y uso	El pulsador de pared es solo para uso en interiores, con una temperatura ambiente mínima de 5 °C y una temperatura ambiente máxima de 45 °C. Se puede usar en un ambiente seco o húmedo, (como una sala de estar o un baño). Alcance de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	El consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Compatibilidad	El pulsador de pared KLI 310 emplea la tecnología de radiofrecuencia (RF) y las señales se transmiten en el rango de 868 MHz. El pulsador de pared es compatible con los productos con el logotipo io-homecontrol® y se puede usar con motores eléctricos para ventanas eléctricas y solares VELUX, así como con productos de protección solar interiores y exteriores.
	Conexión	Conexión VELUX io-home control de 868 MHz

Creation date 19-05-2025 05:11:27